

Технические параметры

Главное		
Тип	UHF	VHF
Частоты	400-480MHz	136-174MHz
Зоны	16	
Количество каналов	4000 (250 Каналов/зона)	
Импеданс антенны	50 Ом	
Размеры (В/Ш/Г)	92x56x28 мм	
Вес (с акб)	128 гр	
Аккумулятор	2200mAh, Li-Pol	
Питание	DC 3.7V	

Аккумулятор:
Средний срок службы аккумулятора при рабочем цикле 5/5/90 и использовании шумоподавителя и высокой мощности: в FM до 10.6 часов, в DMR до 14.3 часов

Примечание: Время работы может немного отличаться от заявленного. Емкость батареи может быть изменена без предварительного уведомления, но в списке стандартная спецификация.

Передатчик		
Тип	UHF	VHF
Частоты	400-480MHz	136-174MHz
Ширина канала	12.5kHz/25kHz	
Стабильность частоты (-30-C, +60-C, +25-C)	±1.5 ppm	
Низкая мощность	0.5W	0.8W
Высокая мощность	2W	2W
Девияция	±2.5dB@12.5kHz / ±5.0dB@25kHz	
FM шум	-40dB@12.5kHz / -45dB@25kHz	
Надежность излучения	-36dBm<1GHz / -30dBm>1GHz	
Избирательность	-60dB@12.5kHz / -65dB@25kHz	
Audio Response	+1, -3dB	
Аудио искажение	3%	
FM модуляция	12.5kHz :11KOF3E 25kHz :16KOF3E	
4FSK цифр.модуляция	12.5kHz data: 7K60F1 D and 7K60FXD 12.5kHz audio: 7K60F1E and 7K60FXE 12.5kHz data and audio: 7K60F1W	
Цифровой кодек	AMBE+2™	
Цифровое соглашение	ETSI-TS102 361-1, -2, -3	

Возможности:

- Приватные вызовы
- Групповые вызовы
- Общие вызовы
- Сканирование
- Kill
- Revive
- Battery Save Mode
- Быстрый вызов
- Remote Monitor
- Call Alert
- Запись до 200 часов
- Сигналы оповещения вкл./выкл.
- Сигнал низкого заряда акб
- Голосовая подсказка для переключения канала или опций
- Три программируемые кнопки быстрого нажатия
- Две программируемые кнопки долгого нажатия

Приемник

Тип	UHF	VHF
Частоты	400-480MHz	136-174MHz
Ширина канала	12.5kHz/25kHz	
Стабильность частоты (-20-C, +60-C, +25-C)	±1.5 ppm	
Чувствит. в аналоге	0.3µV / 0.25µV	
DMR чувствит. (5% BER)	0.25µV / 0.2µV	
Интермодуляция	65dB	
Избирательность	60dB@12.5kHz / 65dB@25kHz	
Подвал. зеркал. канала	65dB	
Выс. мощность аудио	500mW	
Искажение звука	3%	
FM hum&noise	-40dB@12.5kHz / -45dB@25kHz	
Audio response	+1, -3dB	
Подавление излучения	-57dBm	

Аксессуары:



Доп.опции:



Представительство и продажа в России:

г.Москва, Пятницкое ш., 18
+7 495 235-75-10 www.anyradio.ru

Длительность записи в DMR до 200 часов

DR-360

Встроенная антенна
Ультратонкий дизайн
Type-C разъем для зарядки

Встроенная антенна и Slim дизайн

Конструкция интегрированной (встроенной) антенны в основной блок делает сигнал более стабильным. Малый вес и компактность, управление одной рукой способствует более эффективной работе.

Чистый и громкий звук

Встроенный динамик диаметром 36 мм с передовой технологией обработки голоса, даже в шумных условиях, качество звука по-прежнему четкое и громкое.

Простое переключение режимов Digital/Analog

С помощью кнопки переключения каналов можно легко перейти из цифрового режима в аналоговый и наоборот.

Большая емкость аккумулятора

Применена Li-Pol технология, емкость увеличена до **2200 mAh** обеспечив длительное время работы. Встроенный чип защиты акб. Аккумулятор понравится пользователям.

Клипса на ремень

Может быть укомплектована удобной обжимной клипсой-держателем для поясного ремня.



DR-360 - DMR р/станция нового поколения от Kydera с интегрированными совершенно новыми функциями и возможностью использования всех передовых цифровых технологий. Благодаря технологии TDMA достигается двойная пропускная способность вызова на одной частоте. Кристально чистый звук с низким уровнем шума, а также конфиденциальная связь с передовой технологией голосового кодека значительно повышает эффективность работы. Станция поддерживает цифровой и аналоговый режимы работы.

Возможности:

- ◆ Реальные 2-слота: обеспечивает связь в любом из 2-х слотов, это позволяет иметь 2 независимых канала связи на одной частоте; совместимость со стандартом MotoTrbo Tier I и II.
- ◆ Поддерживает цифровой и аналоговый режимы, удобное управление в цифре, обеспечивает плавный переход от аналогового к цифровому режиму улучшает использование радио.
- ◆ Комфортный и экономичный TFT дисплей с продуманным меню и удобными значками, максимум информации на небольшой площади экрана.
- ◆ Многофункциональные кнопки для доступа к важным функциям.
- ◆ Поддерживает до 4000 каналов для удовлетворения различных потребностей связи (всего 16 зон, 250 каналов на зону). 128 цифровых контактов.
- ◆ Гибкое включение пунктов меню и опций с помощью программного обеспечения для различных задач.
- ◆ Аккумулятор 2200 мАч Li-Pol для длительного времени работы.

Сфера использования

Целесообразно для коммерции, промышленных предприятий, железнодорожного транспорта, аэропортов, торговых центров, охранных структур, концертных и развлекательных заведений, строительных площадок, менеджеров и в других областях.

